

NAVODILO ZA UPORABO ŠPORTNE POTAPLJAŠKE SVETILKE REDEK tech SPORT-1

Športna svetilka SPORT-1 je glede na svojo velikost in težo **ZELO MOČNA** potapljaška svetilka, katero se zaradi njene zmogljivosti, dimenzij in lahkega ohišja z lahkoto upravlja. Svetlobo proizvaja ena močna LED dioda. Gumb vklopnega stikala, ki je na zadnji strani svetilke ima dve funkciji:

1. VKLOP SVETILKE: (čepek oziroma gumb stikala obrnemo v desno)
-svetilka se vklopi in sveti do 4 ure.

OPOZORILO:

**-Nikoli ne smemo vklopljene svetilke usmeriti direktno v oči, to lahko povzroči poškodbo vida!
-Čeprav je ta svetilka prvenstveno namenjena potapljanju jo lahko uporabljamo tudi na suhem, se pravi izven vode. Vendar ne več kot cca. 20 minut brez, da bi jo medtem ugasnili ali prisilno shladili njeno ohišje v hladni vodi. Tako preprečimo prekomerno segrevanje glave LED reflektorja. Kajti glava led reflektorja se tudi pri tej svetilki greje.**

2. POLNLENJE AKUMULATORJA SVETILKE: (gumb stikala je obrnjen v levo, svetilka je ugasnjena)

Polnjenje akumulatorja svetilke je zelo enostavno, saj ni potrebno odvijati nobenih vijakov, ali razstavljati svetilke, kot je to pri večini ostalih. Saj se s tem poveča možnost okvare tesnil in s tem poveča možnost vdora vode v svetilko in s tem uničenje svetilke. Športna svetilka SPORT-1 ima za polnjenje akumulatorja vgrajene na zadnji strani ohišja pod gumbom vklopnega stikala polnilne puše. Polnilna puša označena z rdečim obročkom je PLUS (+), polnilna puša označena z črnim obročkom je MINUS (-). Ko želimo polniti akumulator, vstavimo v polnilne puše RDEČI (+) in ČRNI (-) priključek polnilca. Polnilni puši sta ves čas ODPRTI tudi med potapljanjem, tesnost svetilke pa je vedno 100%.

(Vse športne svetilke SPORT-1 na koncu vseh testiranj opravijo še test vodotesnosti, tako so vse preizkušene u tlačni posodi na 20 BARIH).

OPOZORILO:

**-Nikoli ne smemo polniti mokre svetilke!
-Med polnjenjem preprečimo izpostavljenost svetilke in polnilca dodatnemu viru toplote (direktno sevanje sonca, razne grelne naprave ipd.)
-V garancijskem obdobju lahko svetilko polnimo le z originalnim polnilcem, kateri je priložen!
-Po končanem polnjenju, vedno izklopimo polnilec iz električnega omrežja!
-Svetilke in polnilec naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci), čigar fizične, zaznavne ali mentalne sposobnosti ali pomankanje izkušenj in znanja ne omogočajo varne uporabe naprave, če jih niste o njih prej poučili ali jim uporabo pokazali!**

3. PRIMER POLNLENJA:

Svetilka je ugasnjena in izpraznjena, ko jo želimo napolniti opravimo naslednje:

- Odstranimo gumb vklopnega stikala, kateri zakriva polnilne puše, to storimo tako da izvlečemo zatič, ki je pod zaščitnim gumijastim obročkom na samem gumbu.
- RDEČI (plus) priključek polnilca vstavimo v PLUS (+) polnilno pušo, ki je označena z RDEČIM obročkom.
- ČRNI (minus) priključek polnilca vstavimo v MINUS (-) polnilno pušo, ki je označena z ČRNIM obročkom.
- Ko je polnilec pravilno priklopljen, ga vstavimo v električno omrežje. Na polnilcu zasveti RDEČA kontrolna lučka, katera javlja režim polnjenja. Akumulator se je pričel polniti, kontrolna lučka sveti RDEČE ves čas polnjenja cca. 5 ur. Ko je akumulator napolnjen na polnilcu zopet zasveti ZELENA kontrolna lučka, katera javlja konec polnjenja. Tako najprej izklopimo polnilec iz električnega omrežja in šele potem priključke polnilca RDEČI in ČRNI iz polnilnih puš na svetilki, nato namestimo še gumb na vklopno stikalo.

4. POMEMBNO:

Ker je akumulator LI-ION, nima spominskega efekta. Lahko ga polnimo oziroma dopolnimo kadar hočemo, tudi če je le malo izpraznjen ali pa na pol izpraznjen. Svetilko enostavno priklopimo na polnilec in jo napolnimo. V tem primeru je čas polnjenja krajši od 5 ur.

OPOZORILO:

-NIKOLI NE SMEMO POLNITI MOKRE SVETILKE!!!

-Po vsakem opravljenem potopu v slani vodi odstranimo gumb vklopnega stikala, pod katerim so polnilne puše (postopek je opisan v PRIMER POLNJENJA), svetilko stresemo, da izteče morebitna slana voda iz polnilnih puš potem pa svetilko (predvsem polnilne puše) izperemo s SLADKO po možnosti tekočo vodo.

-Pred vsakim polnjenjem odstranimo gumb vklopnega stikala. Svetilko stresemo če je mokra, razsolimo če je mokra in je bila v slani vodi, OBVEZNO s SLADKO, po možnosti TEKOČO vodo, da izperemo morebitno slano vodo iz polnilnih puš. Ponovno stresemo (da odteče sladka voda iz polnilnih puš) in OSUŠIMO.

-Polnilne puše najlažje osušimo z konico papirnate brisače, papirnatim robčkom, WC papirjem... Ali pa izprano-razsoljeno svetilko z odstranjenim gumbom stresemo, da v polnilnih pušah ni videti vode in jo preprosto pustimo cca. 15 min na soncu.

-Po končani potapljaški sezoni, lahko pa tudi že prej, priporočamo izprane in osušene polnilne puše zaščititi z WD40 ali podobnim izdelkom.

Tehnične karakteristike svetilke:

- moč svetlobe: 2000lm,
- napetost akumulatorja: 8,4V
- kapaciteta akumulatorja: 3,4Ah li-ion,
- moč akumulatorja: 28,5Wh,
- tip polnilca: li-ion 8,4V, 1Amp,
- reflektor: led 1 x Xml,
- osredotočenost/kot: 10 - 15°,
- čas delovanja: do 4ure,
- čas polnjenja: cca 5ur,
- ohišje: eloksirani aluminij,
- dimenzije ohišja: Ø 32 x 230mm,
- steklo: umetno 8mm,
- stikalo: rotacijsko (levo-desno),
- plovnost: negativna,
- največja globina delovanja: do 150m,
- teža: 325g..

GARANCIJA

Garancija na tesnjenje svetilke velja **2 leti** od nakupa.

Garancija na vse elemente v svetilki in polnilec velja **2 leti** od nakupa.

Garancija ne velja:

- v primeru izrazitih mehanskih poškodb, katere so vidne na svetilki,
- v primeru nepravilnega vzdrževanja svetilke,
- v primeru nestrokovnega poseganja v samo svetilko.

Le z kvalitetno svetilko so lahko nočni ali jamski potopi še posebno lepi. Želimo vam svetle, predvsem pa lepe in varne potope.

Kontakt za morebitna vprašanja:

GSM – 040/69-3939

Marjan Redek