

NAVODILO ZA UPORABO ŠPORTNE POTAPLJAŠKE SVETILKE REDEK tech SPORT-3

Športna svetilka SPORT-3 je glede na svojo velikost in težo **ZELO MOČNA** potapljaška svetilka, katero se zaradi njene zmogljivosti, dimenzij in lahkega ohišja z lahkoto upravlja. Svetlobo proizvaja osem močnih LED diod. Vklonno rotacijsko stikalo, ki je na zadnji strani svetilke ima dve funkciji:

1.VKLOP SVETILKE: (čepek oziroma stikalo obrnemo v desno)
-svetilka se vklopi in sveti do 2 uri.

OPOZORILO:

**-Nikoli ne smemo vklopljene svetilke usmeriti direktno v oči, to lahko povzroči poškodbo vida!
-Ker se GLAVA LED REFLEKTORJA pri vklopljeni svetilki greje, je potrebno zagotoviti, da je svetilka ves čas v vodi. Tako preprečimo prekomerno segrevanje glave LED reflektorja.**

2. POLNENJE AKUMULATORJA SVETILKE: (čepek oziroma gumb stikala obrnemo v levo)

Polnjenje akumulatorja svetilke je zelo enostavno, saj ni potrebno odvijati nobenih vijakov, ali razstavljanje svetilke, kot je to pri večini ostalih, saj se s tem poveča možnost okvare tesnil in s tem poveča možnost vdora vode v svetilko in s tem uničenje svetilke. Športna svetilka SPORT-3 ima za polnjenje akumulatorja vgrajene na zadnji strani ohišja pri rotacijskem stikalu polnilne puše. Polnilna puša označena z rdečim obročkom je PLUS (+), polnilna puša označena z črnim obročkom je MINUS (-). Ko želimo polniti akumulator, vstavimo v polnilne puše RDEČI (+) in ČRNI (-) priključek polnilca.

Polnilni puši sta ves čas ODPRTI tudi med potapljanjem, tesnost svetilke pa je vedno 100%.

Športna svetilka SPORT-3 ima v ročaju izvrtino premera Ø 6mm za pritrditev nastavka GO-PRO kamere, nastavek je priložen.

(Vse športne svetilke SPORT-3 na koncu vseh testiranj opravijo še test vodotesnosti, tako so vse preizkušene u tlačni posodi na 20 BARIH)..

OPOZORILO:

-Nikoli ne smemo polniti mokre svetilke!

-Med polnjenjem preprečimo izpostavljenost svetilke in polnilca dodatnemu viru toplote (direktno sevanje sonca, razne grelne naprave ipd.!)

-V garancijskem obdobju lahko svetilko polnimo le z originalnim polnilcem, ki je priložen!

-Po končanem polnjenju, vedno izklopimo polnilec iz električnega omrežja!

-Svetilke in polnilec naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci), čigar fizične, zaznavne ali mentalne sposobnosti ali pomankanje izkušenj in znanja ne omogočajo varne uporabe naprave, če jih niste o njih prej poučili ali jim uporabo pokazali!

3.PRIMER POLNJENJA:

Svetilka je ugasnjena in izpraznjena, ko jo želimo napolniti opravimo naslednje:

- RDEČI (plus) priključek polnilca vstavimo v LEVO (+) polnilno pušo na svetilki, ki je označena z RDEČIM obročkom.
- ČRNI (minus) priključek polnilca vstavimo v DESNO (-) polnilno pušo na svetilki, ki je označena z ČRNIM obročkom. (ČE POMOTOMA NAPAČNO VSTAVIMO POLNILNE PRIKLJUČKE RDEČI, ČRNI v polnilne puše, se ne bo zgodilo nič kar bi lahko škodovalo svetilki ali polnilcu, akumulator pa se tako ne bo polnil, saj za to poskrbi zaščita kontrole polnjenja, ki je v svetilki).
- Ko je polnilec pravilno priključen ga vstavimo v električno omrežje. Tako nam na polnilcu zasveti ZELENA kontrolna lučka, katera nam javlja režim polnjenja. Sedaj rotacijsko stikalo na svetilki obrnemo v LEVO in akumulator se je pričel polniti, to nam tudi javlja kontrolna lučka na polnilcu, ki zasveti RDEČE. Kontrolna lučka sveti RDEČE ves čas polnjenja cca. 4 ure. Ko je akumulator napolnjen na polnilcu zopet zasveti ZELENA kontrolna lučka, katera nam javlja konec polnjenja. Tako najprej izklopimo polnilec iz električnega omrežja in šele potem priključe polnilca RDEČI in ČRNI iz polnilnih puš na svetilki.

4. POMEMBNO:

Ker je akumulator LI-ION IN NIMA MEMORY EFEKTA, ga lahko polnimo oziroma dopolnimo kadar hočemo, tudi če je le malo izpraznjen ali pa na pol izpraznjen. Svetilko enostavno priklopimo na polnilec in jo napolnimo. V tem primeru je čas polnjenja krajši od 4 ur.

OPOZORILO:

-NIKOLI NE SMEMO POLNITI MOKRE SVETILKE!

-Po vsakem opravljenem potopu v slani vodi je potrebno oziroma priporočljivo svetilko razsoliti v sladki vodi.

-Pred vsakim polnjenjem akumulatorja, pa je svetilko, še posebej polnilne puše, OBVEZNO potrebno izprati s sladko vodo in jih osušiti, (polnilne puše najlažje osušimo z konico papirnate brisače, papirnatim robčkom, WC papirjem ...).

-Po končani potapljaški sezoni je priporočljivo izprane in osušene polnilne puše zaščititi z WD40 ali podobnim izdelkom.

Tehnične karakteristike:

- moč svetlobe: 16000lm,
- napetost akumulatorja: 29,4V,
- kapaciteta akumulatorja: 3,4Ah li-ion,
- moč akumulatorja: 100Wh,
- tip polnilca: li-ion 29,4V, 2Amp,
- reflektor: led 8 x Xml,
- osredotočenost/kot: 20-30°,
- čas delovanja: do 2uri,
- čas polnjenja: cca: 4ure,
- ohišje: eloksirani aluminij,
- dimenzije ohišja: Ø 70 x 195mm,
- steklo: umetno 11mm,
- stikalo: rotacijsko (levo-desno),
- plovnost: negativna,
- globina delovanja: do 150m,
- teža: 1200g..

GARANCIJA

Garancija na tesnjenje svetilke velja **5 let** od nakupa.

Garancija na vse elemente v svetilki in polnilec velja **2 leti** od nakupa.

Garancija ne velja:

- v primeru izrazitih mehanskih poškodb, katere so vidne na svetilki,
- v primeru nepravilnega vzdrževanja svetilke,
- v primeru nestrokovnega poseganja v samo svetilko.

Le z kvalitetno svetilko so lahko nočni ali jamski potopi še posebno lepi. Želimo vam svetle, predvsem pa lepe in varne potope.

Kontakt za morebitna vprašanja:

GSM – 040/69-3939

Marjan Redek